

HOJA DE DATOS

Convertidores de Frecuencia



Características principales



Código inteligente : CFW300A02P6S2NB20
 Código de producto : 13059320
 Referencia : CFW300

Datos básicos

Tensión nominal de entrada : 200-240 V
 Tensión mínima/máxima de entrada : 170-264 V
 Número de fases de entrada : Monofásico
 - De entrada : 1
 - De salida : 3

	Rango 1	Rango 2
	200-240 V	No aplicable
Régimen de Sobrecarga	Pesada (HD)	Pesada (HD)
Corriente nominal (HD)	2.6	No aplicable
Corriente de sobrecarga para 60 s (HD)	3,9 A	No aplicable
Corriente de entrada monofásica (HD) [1]	5,7 A	No aplicable
Corriente de entrada trifásica (HD) / CC [1]	No aplicable	No aplicable

Motor aplicable máximo:

Voltaje/frecuencia	Sobrecarga Normal (ND)	Sobrecarga Pesada (HD)
220V / 50Hz	No aplicable	0,75 / 0,55
220V / 60Hz	No aplicable	0,5 / 0,37
230V / 50Hz	No aplicable	0,75 / 0,55
230V / 60Hz	No aplicable	0,5 / 0,37
No aplicable	No aplicable	No aplicable
No aplicable	No aplicable	No aplicable
No aplicable	No aplicable	No aplicable
No aplicable	No aplicable	No aplicable

Frenado reostático [3] : Estándar sin frenado reostático
 Filtro RFI externo : CFW300-KFA-S1-S2
 Inductor do Link : No
 Tarjeta e memoria : No incluido en el producto
 Puerta USB : Sí, por CFW300-CUSB
 Frecuencia de la red : 50Hz
 Rango de Frecuencia de la red (mínima-máxima) : 48-62 Hz
 Desbalanceo de fase : Menor o igual a 3% da la tensión de línea nominal de entrada
 Tensiones transientes y sobretensiones : Categoría III
 Factor de potencia típico de entrada : 0,70
 Factor desplazamiento típico : 0,98
 Rendimiento típico en condiciones nominales : $\geq 97\%$
 Numero máximo de interrupciones en la energización por hora : 10 (1 a cada 6 minutos)
 Alimentación da potencia en corriente continua : No permite
 Frecuencia de conmutación [4]: : 5 kHz
 Frecuencia de conmutacion seleccionable : 2,5 y 15 kHz
 Reloj tiempo real : No disponible
 Función COPY : Sí, por CFW100-CFW300-MMF
 Potencia disipada [5]: : 35 W

Fuente disponible para el usuario

Tensión de salida : 10 Vcc
 Capacidad máxima : 50 mA

Datos de control/rendimiento

Alimentación : Fuente de alimentación conmutada
 Métodos de Control : V/f (escalar) e VVW
 Interfaz encoder : Disponible con CFW300-IOAENC
 Frecuencia de salida del control : 0-400 Hz
 Resolución de frecuencia : 0.1 Hz

Control V/F

- Regulación de velocidad : 1% de la velocidad nominal
 - Rango de variación de velocidad : 1:20
 Control VVW
 - Regulación de velocidad : 1% de la velocidad nominal
 - Rango de variación de velocidad : 1:30
 Control vectorial sensorless
 - Regulación de velocidad : No aplicable

Control V/F

- Rango de variación de velocidad	: No aplicable
Control vectorial con Encoder	
- Regulación de velocidad	: No aplicable

Entradas analógicas

Cantidad (estándar)	: 1
Niveles	: 0-10V, 0-20mA y 4-20mA
Impedancia para entrada en tensión	: 100 kΩ
Impedancia para entrada en corriente	: 500 Ω
Función	: Programable
Tensión máxima permitida	: 30 Vcc

Entradas digitales

Entradas digitales (estándar)	: 4
Activación	: Activo bajo y alto
Nivel bajo máximo	: 5 V (bajo) y 10 V (alto)
Nivel alto mínimo	: 10 V (bajo) y 20 V (alto)
Corriente de entrada	: 11 mA
Corriente máxima de entrada	: 20 mA
Función	: Programable
Tensión máxima permitida	: 30 Vcc

Salidas analógicas

Salidas analógicas - Cantidad (estándar)	: Solamente con plug-in
Niveles	: No aplicable
RL para salida en tensión	: No aplicable
RL para salida en corriente	: No aplicable
Función	: No aplicable

Salidas digitales

Salidas digitales - Cantidad (estándar)	: 1 relé NA/NC
Tensión máxima	: 250 Vca
Corriente máxima	: 0.5 A
Función	: Programable

Comunicación

- Modbus-RTU (con accesorio: CFW300-CRS485; CFW300-CRS322, CFW300-CUSB o CFW300-CBLT)
- Modbus/TCP (No disponible)
- Profibus DP (con accesorio: CFW300-CPDP)
- Profibus DPV1 (con accesorio: CFW300-CPDP)
- Profinet (No disponible)
- CANopen (con accesorio: CFW300-CCAN)
- DeviceNet (con accesorio: CFW300-CCAN)
- EtherNet/IP (No disponible)
- EtherCAT (No disponible)
- Bluetooth (con accesorio: CFW300-CBLT)
- BACnet (No disponible)

Protecciones disponibles

- Sobrecorriente/Cortocircuito fase-fase en la salida
- No aplicable
- Sub/Sobretensión en la potencia
- Sobretemperatura del disipador
- Sobrecarga del motor
- No aplicable
- Falla / Alarma externo
- Error de programación
- Falla en la CPU o memoria

Interfaz de operación (HMI)

Disponibilidad	: Incluido en el producto
Instalación	: HMI fija
Cantidad de teclas	: 4
Display	: LCD Numérico
Exactitud de la indicación de corriente	: 10% de la corriente nominal
Resolución de velocidad	: 0,1 Hz
Grado de protección de la HMI estándar	: IP20
Tipo de batería de la HMI	: No aplicable
Esperanza de vida de la batería	: No aplicable
Tipo de la HMI remota	: Accesorio CFW300-KHMIR
Marco de la HMI remota	: No aplicable
Grado de protección de la HMI remota	: IP54

Condiciones ambientales

Grado de protección	: IP20
---------------------	--------

HOJA DE DATOS

Convertidores de Frecuencia



Condiciones ambientales

Grado de contaminación (EN50178 y UL508C o UL61800-5-1) : 2
 Temperatura alrededor del inversor: de 0 °C a 50 °C. Para temperaturas superiores a los especificados es necesario aplicar la reducción da corriente de 2 % por °C de 50 a 60 °C.
 Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación.

Diretivas de sustentabilidad

RoHS : Si
 Conformal Coating : 3C2

Dimensiones y peso

- Tamaño : A
 - Altura : 157.9 mm
 - Anchura : 70 mm
 - Profundidad : 148.4 mm
 - Peso : 0.9 kg

Instalación mecánica

Posición de montaje : En superficie o riel DIN
 Tornillo de fijación : M4
 Torque de apriete : 2 N.m
 Permite montaje lado a lado : Si, sin derating
 Espacio mínimo alrededor del convertidor:
 - Superior : 15 mm
 - Inferior : 40 mm
 - Frontal : 30 mm
 - Lateral : No aplicable

Conexiones eléctricas

Calibres y pares de apriete:

	Calibre del cable recomendado	Par de apriete recomendado
Potencia	1,5 mm ² (16 AWG)	0,8 N.m
Frenado	No aplicable	0,8 N.m
Aterramiento	2,5 mm ² (14 AWG)	0,8 N.m
Control	0,5 a 1,5 mm ² (20 a 14 AWG)	0,5 N.m

Especificaciones complementares

SoftPLC : Si, incorporado
 Corriente máxima de frenado : No disponible
 Resistencia mínima para el resistor de frenado : No disponible
 FUSIVEL_RECOMENDADO_DRIVE : FNH00-20K-A
 Interruptor recomendado [6] : MPW40-3-U010

Normas

Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - UL 508C - Power conversion equipment. - UL 840 - Coordinación del aislamiento incluyendo distancias y líneas de fuga para equipos eléctricos. - EN 61800-5-1 - Requisitos de seguridad eléctrica, térmica y energética. - EN 50178 - Equipo electrónico para instalaciones eléctricas. - EN 60204-1 - Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements. Nota: Para ter uma máquina em conformidade com essa norma, o fabricante da máquina é responsável pela instalação de um dispositivo de parada de emergência e um equipamento para seccionamento da rede. - EN 60146 (IEC 146) - Semiconductor converters. - EN 61800-2 - Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems. - UL 508C - Power conversion equipment.
Compatibilidad electromagnética	<ul style="list-style-type: none"> - EN 61800-3 - Velocidad de arranque de los controladores de energía eléctrica - Parte 3: EMC product standard incluyendo determinados métodos de ensayo. - EN 55011 - Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment. - CISPR 11 - Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement. - EN 61000-4-2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Parte 4: Pruebas y medidas de medida - Sección 2: Electrostatic download immunity test. - EN 61000-4-3 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test. - EN 61000-4-4 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test.

HOJA DE DATOS

Convertidores de Frecuencia



Normas

	<ul style="list-style-type: none">- EN 61000-4-5 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 5: Surge immunity test.- EN 61000-4-6 - Disposiciones de compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4: Pruebas y medidas de medida - Sección 6: Inmunidad a disturbios provocados por los campos de radio.- Solamente con filtro externo
Construcción mecánica	<ul style="list-style-type: none">- EN 60529 - degrees of protection provided by enclosures (IP code).- UL 50 - enclosures for electrical equipment.- IEC 60721-3-3 - classification of environmental conditions - part 3: classification of groups of environmental parameters and their severities - section 3: stationary use at weather protected locations level 3m4.- EN 60529 e UL 50

Certificaciones

- 1) Considerando la impedancia mínima de red 1%;
- 2) Potencias de motores orientativas, válidas para motores WEG estándar de IV polos. El dimensionamiento correcto debe ser hecho en función de la corriente nominal del motor utilizado, que debe ser menor o igual a la corriente nominal de salida del convertidor;
- 3) Resistor de frenado no está incluido;
- 4) Para la operación con frecuencia de conmutación por encima de la nominal, aplicar la caída en la corriente de salida (consultar el manual del usuario).
- 5) Montaje en superficie, sobrecarga HD.
- 6) Sólo para la protección del circuito eléctrico. Para la protección del convertidor, utilice fusibles aR indicados.
- 7) Sólo con filtro externo.